

Външно тяло			RAS-5FSXNPE
Захранване			3N ~ 400V 50Hz
Макс. Брой свързани вътрешни тела (препоръчително)			16 (5)
Номинална мощност	охлаждане	kW	14,00
	отопление	kW	16,00
EER / COP			4.82 / 5.72
SEER / SCOP			8.33 / 5.06
Звуково налягане		dB (A)	54
Звуково ниво (нощен режим)		dB (A)	75
Работен диапазон	охлаждане	° C	-10 ~ +52
	отопление	° C	-20 ~ +15
Макс. дължина на инсталацията		m	1000
Макс. височина на инсталацията		m	50 (110*)
Хл. агент			R410A
Компресор			1x Inverter
Размери	височина	mm	1725
	ширина	mm	959
	дълбочина	mm	784
Тегло		kg	210

RAS-6FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-8FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-10FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-12FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-14FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-16FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
19 (5)	26 (8)	32 (10)	39 (10)	45 (16)	52 (16)
16,0	22,40	28,0	33,5	40,0	45,0
18,0	25,0	31,50	37,5	45,0	50,0
4.75 / 5.12	4.44 / 4.92	4.53 / 4.74	3.97 / 4.68	3.47 / 4.15	3.91 / 3.87
8.00 / 4.58	7.97 / 4.55	8.06 / 4.73	7.91 / 4.81	7.69 / 4.63	7.76 / 4.84
56	55	59	60	62	65
78	77	82	83	85	85
-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000	1000	1000	1000	1000
50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
1x Inverter	1x Inverter	1x Inverter	1x Inverter	1x Inverter	2x Inverter
1725	1725	1725	1725	1725	1725
959	959	959	959	1219	1219
784	784	784	784	784	784
210	274	278	282	292	369

RAS-18FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-20FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-22FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-24FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-26FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-28FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
58 (16)	64 (18)	64 (20)	64 (26)	64 (26)	64 (32)
50,0	56,0	61,5	67,0	73,0	77,5
56,0	63,0	69,0	77,5	82,5	90,0
3.91 / 3.74	4.53 / 4.74	4.21 / 4.71	3.97 / 4.68	4.13 / 4.17	3.94 / 4.18
7.60 / 4.81	8.06 / 4.76	7.97 / 4.76	7.91 / 4.81	7.92 / 4.78	7.71 / 4.82
65	62	62.5	63	66	66
86	85	86	86	87	87
-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000	1000	1000	1000	1000
50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
2x Inverter	1Inv+1Inv	1Inv+1Inv	1Inv+1Inv	1Inv+2Inv	1Inv+2Inv
1725	1725	1725	1725	1725	1725
1219	1609	2458	2458	2458	2848
784	784	784	784	784	784
384	278+278	278+282	282+282	278+369	282+369

RAS-30FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-32FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-34FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-36FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-38FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-40FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
64 (32)	64 (32)	64 (32)	64 (32)	64 (38)	64 (38)
85,0	90,0	95,0	100,0	106,0	112,0
95,0	100,0	106,0	112,0	118,0	125,0
3.93 / 4.07	3.70 / 3.91	3.91 / 3.80	3.91 / 3.74	3.77 / 4.47	3.60 / 4.29
7.43 / 4.71	7.62 / 4.63	7.83 / 4.72	7.60 / 4.64	7.67 / 4.74	7.67 / 4.68
66	67	68	68	65.5	66
88	89	89	89	89	89
-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000	1000	1000	1000	1000
50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
1Inv+2Inv	1Inv+2Inv	2Inv+2Inv	2Inv+2Inv	1Inv+1Inv+1Inv	1Inv+1Inv+1Inv
1725	1725	1725	1725	1725	1725
2848	2848	3238	3238	3697	3697
784	784	784	784	784	784
282+384	292+384	369+384	384+384	282+282+292	282+292+292

RAS-42FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-44FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-46FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-48FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-50FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-52FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
64 (38)	64 (38)	64 (38)	64 (38)	64 (38)	64 (38)
118,0	122,0	128,0	136,0	140,0	145,0
132,0	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0
3.47 / 4.15	3.77 / 4.09	3.63 / 3.98	3.92 / 3.94	3.77 / 3.85	3.91 / 3.78
7.67 / 4.63	7.64 / 4.68	7.64 / 4.63	7.61 / 4.68	7.61 / 4.64	7.75 / 4.70
67	67.5	68	68.5	69	70
90	90	90	90	90	90
-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000	1000	1000	1000	1000
50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
1Inv+1Inv+1Inv	1Inv+1Inv+2Inv	1Inv+1Inv+2Inv	1Inv+2Inv+2Inv	1Inv+2Inv+2Inv	2Inv+2Inv+2Inv
1725	1725	1725	1725	1725	1725
3697	4087	4087	4477	4477	4867
784	784	784	784	784	784
292+292+292	282+292+384	292+292+384	282+384+384	292+384+384	369+384+384

RAS-54FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-56FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-58FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-60FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
64 (38)	64 (38)	64 (38)	64 (38)
150,0	157,0	162,0	167,0
165,0	176,0	181,0	188,0
3.91 / 3.74	3.81 / 4.21	3.69 / 4.11	3.69 / 4.00
7.60 / 4.64	7.65 / 4.70	7.64 / 4.67	7.91 / 4.73
70	68.5	68.5	70
91	90	90	91
-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000	1000	1000
50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A	R410A	R410A
2Inv+2Inv+2Inv	1Inv+1Inv+1Inv+2Inv	1Inv+1Inv+1Inv+2Inv	1Inv+1Inv+2Inv+2Inv
1725	1725	1725	1725
4867	5326	5326	5716
784	784	784	784
384+384+384	282+282+292+384	282+292+292+384	292+292+369+369

RAS-62FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-64FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-66FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-68FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
64 (38)	64 (38)	64 (38)	64 (38)
174,0	179,0	184,0	190,0
196,0	202,0	207,0	213,0
3.80 / 3.93	3.91 / 3.87	3.91 / 3.83	3.91 / 3.80
8.03 / 4.78	8.15 / 4.83	7.98 / 4.77	7.83 / 4.72
70.5	71	71	71
91	91	91	92
-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000	1000	1000
50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A	R410A	R410A
1Inv+2Inv+2Inv+2Inv	2Inv+2Inv+2Inv+2Inv	2Inv+2Inv+2Inv+2Inv	2Inv+2Inv+2Inv+2Inv
1725	1725	1725	1725
6106	6496	6496	6496
784	784	784	784
292+369+369+369	369+369+369+369	369+369+369+384	369+369+384+384

RAS-70FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz	RAS-72FSXNPE 3N ~ 400V 50Hz
64 (38)	64 (38)
196,0	201,0
220,0	225,0
3.91 / 3.77	3.91 / 3.74
7.71 / 4.68	7.60 / 4.64
71	71
91	92
-10 ~ +52	-10 ~ +52
-20 ~ +15	-20 ~ +15
1000	1000
50 (110*)	50 (110*)
R410A	R410A
2Inv+2Inv+2Inv+2Inv	2Inv+2Inv+2Inv+2Inv
1725	1725
6496	6496
784	784
369+384+384+384	384+384+384+384